

KR-D025

Contact magnetic wireless pentru usa/ fereastră

Imagine



Descriere

KR-D025 este un contact magnetic wireless pentru orice fel de usi sau ferestre indiferent de tip sau de directia de deschidere. Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea senzorului cu banda dublu adeziva inclusa sau fixarea acestuia cu suruburile de prindere incluse in pachet.

Conectarea la sistemul de alarma se face extrem de usor. Atunci cand sistemul este armat, iar distanta dintre magnet si transmitator depaseste 1 cm, senzorul trimite un semnal catre unitatea centrala care va alerta instantaneu utilizatorul.

Caracteristici

- Led indicator de stare
- Montare usoara prin lipire sau fixare cu suruburi
- Interspatiu 1 cm
- Utilizare la interior

Specificatii

- Alimentare interna: 1 x baterie 23A 12Vcc
- Interspatiu: 1 cm
- Indicator stare: LED
- Distanta de transmisie: 100m (camp deschis)
- Frecventa: 433.92 MHz
- Modulare: ASK
- Montare: pe usa, fereastră
- Material: ABS alb
- Temperatura: - 10°C / + 55°C
- Umiditate: <95% fara condensare
- Masa bruta: 0.048kg
- Dimensiuni transmitator: 76(L) x 36(l) x 16(A)mm
- Dimensiuni magnet: 55(L) x 12.5(l) x 14(A)mm

Instalare

Pentru fixarea senzorului folosind banda dublu adeziva, curatati foarte bine suprafata pe care va fi lipit.

Pentru fixarea cu suruburile de prindere, indepartati capacele transmitatorului si a magnetului si fixati-le cu ajutorul suruburilor. Fixati transmitatorul prin culisarea pe capac.

Este recomandata instalarea transmitatorului pe partea fixa a usii (toc) iar a magnetului pe partea mobila (foaia de usa).

Distanta dintre transmitator si magnet nu trebuie sa depaseasca 1 centimetru.

Pe lateralul transmitatorului si al magnetului se afla cate un marcaj in forma de triunghi. Este obligatoriu ca cele doua marcaje sa fie pozitionate fata in fata pentru ca senzorul sa functioneze corect.

Intretinere

Pentru inlocuirea bateriei urmati pasii de mai jos:

- Culisati transmitatorul in sus pentru a-l detasa de catre capac;
- Eliminati bateria veche;
- Introduceti o baterie noua 12V/23A alkalina respectand polaritatea;
- Testati transmitatorul folosind magnetul;
- Fixati transmitatorul la loc pe capac culisandu-l in jos pe capac.

Continet pachet

- 1 x contact magnetic KR-D025
- 1 x baterie 23A 12Vcc
- 2 x banda dublu adeziva
- suruburi de prindere

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE