

KR-W18

Kit alarma wireless, comunicatie GSM si WIFI, 99 zone, compus dintr-o unitate centrala cu taste si ecran, 1 PIR, 2 telecomenzi si 1 senzor usa

Imagine



Descriere

KR-W18 este un kit de alarma wireless, cu comunicatie GSM si WIFI, compus dintr-o unitate centrala cu taste sensibile la atingere si ecran color de 1.7", un PIR, un senzor de usa/fereastră si doua telecomenzi pentru armare/ dezarmare. Unitatea centrala suporta pana la 99 de zone.

Instalarea este extrem de facila, kitul putand fi montat in mai putin de 20 de minute. Datorita comunicatiei GSM si WIFI, sistemul este usor de operat si poate fi controlat si de la distanta cu ajutorul telefonului si a aplicatiei mobile "W18", disponibila gratuit pentru iOS si Android. Toate operatiunile sunt confirmate vocal de catre unitatea centrala.

In cazul unei alarme, sistemul trimite alerte prin SMS/ apel telefonic/ notificari PUSH. Alertele indica zona, data si ora la care s-a declansat alarma.

Acest sistem de alarma este conceput pentru locuinte, magazine sau intreprinderi de dimensiuni mici si medii.

Caracteristici

- Ecran cu diagonala de 1.7", taste sensibile la atingere
- Instalare foarte usoara in mai putin de 20 de minute
- Meniu prietenos, usor de utilizat
- Design modern si elegant
- 99 zone
- Comunicatie GSM si WIFI, control de la distanta
- Aplicatia mobila "W18" pentru iOS si Android
- Telecomenzi radio pentru armare/ dezarmare
- Consum redus de energie
- Alerte prin SMS/ apel telefonic/ notificari PUSH
- Comunicare bidirectionala; functie de apelare telefonica
- Voce sintetizata pentru confirmari vocale, volum ajustabil
- Suporta numar CID
- Programare orara pentru armare/ dezarmare (4 perioade)
- Istoric armare/ dezarmare si alarme
- Alerte la descarcarea bateriei senzorilor si anti-tamper
- Control pentru prize inteligente
- Unitate centrala cu acumulator li-polymer integrat
- Utilizare la interior

Specificatii

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • Alimentare: | 5Vcc, 1A (adaptor alimentare inclus) |
| • Acumulator: | 3.7V 800mA, Li-polymer |
| • Consum: | <60mA in repaus, <300mA alarma |
| • Autonomie unit. centrala: | 8 ore in mod repaus |
| • Ecran: | TFT color 1.7" |
| • Tastatura: | Sensibila la atingere |
| • Numar zone: | 99 |
| • Frecventa: | 433.92 MHz |
| • Modulatie: | ASK |
| • Frecventa GSM: | 850/900/1800/1900MHz |
| • Frecventa WIFI: | 2.4GHz |
| • Volum sirena incorporata: | 80 dB |
| • Accesorii wireless | |
| acceptate: | 99 telecomenzi, 99 senzori |
| • Dista nta receptie: | 100m (camp deschis) |
| • Material: | ABS alb |
| • Temperatura operare: | 0°C ~ +55°C |
| • Umiditate: | < 80% - Fara condensare |
| • Masa bruta: | 0.67kg |
| • Dimensiuni pachet: | 208(L) x 140(l) x 92(H)mm |
| • Dimensiuni unit. centrala: | 160(L) x 99(l) x 12(A)mm |

Continut pachet

- 1 x unitate centrala
- 2 x Telecomanda cu 4 butoane KR-RC531
- 1 x Contact magnetic pentru usa/fereastră wireless KR-D025
- 1 x Detector de miscare wireless KR-P819
- 1 x Adaptor 230V
- Manual de utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE