

KR-G19

Kit alarma wireless, 99 zone, compus dintr-o unitate centrala cu taste si ecran, 1 PIR, 2 RFID, 2 telecomenzi si 1 senzor usa

Imagine



Descriere

KR-G19 este un kit de alarma wireless, cu comunicatie GSM, compus dintr-o unitate centrala cu taste sensibile la atingere si ecran color de 2.4", un PIR, doua tag-uri RFID, un senzor de usa/ fereastră si doua telecomenzi pentru armare/ dezarmare. Unitatea centrala suporta pana la 99 de zone.

Sistemul de alarma are un aspect modern si elegant, potrivit de design ale celor mai moderne locuinte.

Instalarea este extrem de facila, kitul putand fi montat in mai putin de 20 de minute. Datorita comunicatiei GSM, sistemul este usor de operat si poate fi controlat si de la distanta prin SMS sau cu ajutorul aplicatiei mobile disponibila gratuit pentru iOS si Android. Toate operatiunile sunt confirmate vocal de catre unitatea centrala.

In cazul unei alarme, sistemul trimite alerte prin SMS, apel telefonic. Aceste alerte indica zona, data si ora la care s-a declansat alarma.

Pentru o mai mare usurinta in operare, sistemul suporta armarea/ dezarmarea cu ajutorul cardurilor RFID.

Caracteristici

- Ecran cu diagonala de 2.4", taste sensibile la atingere
- Instalare foarte usoara in mai putin de 20 de minute
- Meniu prietenos, usor de utilizat; design modern si elegant
- 99 zone
- Comunicatie GSM
- Pot fi inrolate 20 de tag-uri pentru armare/ dezarmare
- Telecomenzi radio pentru armare/ dezarmare
- Consum redus de energie
- Control de la distanta
- Alerte prin SMS/ apel telefonic (pentru maxim 8 utilizatori)
- Aplicatie mobila disponibila gratuit pentru iOS si Android
- Comunicare bidirectionala
- Functie de apelare telefonica
- Voce sintetizata pentru confirmari vocale
- Suporta numar CID si functii GPRS
- Temporizare pentru armare/ dezarmare, prize inteligente
- Istoric armare/ dezarmare si alarme
- Alerte la descarcarea bateriei senzorilor si anti-tamper
- Control pentru 20 de prize inteligente
- Unitate centrala cu acumulator li-polymer integrat
- Utilizare la interior

Specificatii

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| • Alimentare: | 5Vcc, 1A (adaptor alimentare inclus) |
| • Consum: | <50mA in repaus, <450mA alarma |
| • Acumulator: | 3.7V, Li-polymer |
| • Ecran: | TFT color 2.4" |
| • Tastatura: | Iluminata, sensibila la atingere |
| • Numar zone: | 99 |
| • Frecventa: | 433.92 MHz |
| • Modulatie: | ASK |
| • Frecventa GSM: | 850/900/1800/1900MHz |
| • Volum sirena incorporata: | 80 dB |
| • Accesorii wireless acceptate: | 99 telecomenzi, 99 senzori |
| • Distanta receptie: | 100m (camp deschis) |
| • RFID: | 125kHz, maxim 20 de tag-uri |
| • Material: | ABS alb |
| • Temperatura operare: | 0°C ~ +45°C |
| • Umiditate: | < 80% - Fara condensare |
| • Masa bruta: | 0.85kg |
| • Dimensiuni pachet: | 250(L) x 200(l) x 95(H)mm |
| • Dimensiuni unit. centrala: | 178(L) x 135(l) x 15(A)mm |

Continut pachet

- 1 x unitate centrala
- 2 x Telecomanda cu 4 butoane KR-RC531
- 1 x Contact magnetic pentru usa/fereastră wireless KR-D026
- 1 x Detector de miscare wireless KR-P829
- 2 x tag-uri RFID
- 1 x Adaptor 230V
- Manual de utilizare

Observatii

