

KR-F51

Buton wireless compatibil cu kiturile si accesorile de alarma wireless Kerui

Imagine



Descriere

KR-F51 este un buton wireless compatibil cu kiturile si accesorile de alarma wireless Kerui. Poate fi utilizat ca buton de panica sau ca buton sonerie.

Designul inovator contribuie la integrarea cat mai armonioasa a butonului printre elementele de decor ale unei locuinte. Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea butonului cu banda dublu adeziva inclusa, decupata dupa forma butonului. Conectarea la sistemul de alarma se face extrem de usor.

Caracteristici

- Led indicator de stare
- Design inovator
- Montare usoara prin lipire cu banda dubluadeziva
- Durata de viata a bateriilor > 1 an
- Utilizare in locuri ferite de ploaie

Specificatii

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Alimentare interna: | 1 x baterie 23A 12Vcc |
| • Consum standby: | ≤5uA |
| • Consum la actionare: | ≤15mA |
| • Indicator stare: | LED |
| • Distanta de transmisie: | 100m (in camp deschis) |
| • Frecventa: | 433.92MHz |
| • Modulatie: | ASK |
| • Montare: | Pe perete |
| • Material: | ABS alb |
| • Temperatura: | - 10°C ~ + 50°C |
| • Dimensiuni: | 71(H) x 44(L) x 20(A)mm |

Continut pachet

- 1 x buton wireless KR-F51
- 1 x baterie 23A 12Vcc
- 1 x banda dublu adeziva

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

