

L-FS2-WR-D

Buton de panica wireless cu tehnologia LoRa, cu snur

Imagine



Descriere

L-FS2-WR-D este un buton de panica wireless cu tehnologia LoRa, cu snur, cu functie de apelare si anulare. Butonul de apelare pozitionat central si de dimensiuni mai mari are functia SOS (apelare in caz de urgenta), iar cel de dimensiuni mai reduse are functia CANCEL (anulare).

Statia de apelare este prevazuta cu fir pentru apelare la mana. Butonul se poate conecta doar cu alte echipamente ce functioneaza pe tehnologia LoRa.

Caracteristici

- Rezistent la apa si condens
- Durata de viata lunga a bateriei (aprox. 3000 de apasari)
- Montare aplicata pe perete
- Fir pentru apelare la mana

Specificatii

- Alimentare: 12Vcc (baterie tip 23A)
- Consum: <35mA (in actionare)
- Frecventa: 433.92 MHz
- Distanta de transmitere: >1000m (camp deschis) IP56
- Gradul de protectie: deschis) IP56
- Material: ABS
- Putere de emisie: <30mW
- Modulatie: ASK
- Masa bruta: 0.2kg
- Lungime maxima fir: 1m
- Dimensiuni statie apel: 106(H)x86(l)x21(A) mm

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

